

Таблица сравнения панелей



	PowerMax+	PowerMaxPro	PowerMaxComplete	PowerMaxExpress	PowerMaster-10	PowerMaster-30
Частичная охрана	1	1	1	1	1	1
Кол-во разделов	1	3	3	3	3	3
Автоматика X10	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Изменение названий зон	Только с ПК	Только 5 польз.зон	Только 5 польз.зон	Только 5 польз.зон	Только 5 польз.зон	Только 5 польз.зон
Удаленное программирование	Только PSTN	PSTN/GPRS	PSTN/GPRS	PSTN/GPRS	PSTN/GPRS	PSTN/GPRS
Подтверждение тревоги	2 подряд	2 подряд	2 подряд	2 подряд	2 подряд и видео	2 подряд и видео
Email уведомление	Нет	Только с PowerLink	Только с PowerLink	Только с PowerLink	PowerLink и Next CAM	PowerLink и Next CAM
Индикация на детекторах	Только тревога	Только тревога	Только тревога	Только тревога	Тревога, дальность, локатор	Тревога, дальность, локатор
Речевой дозвон	Да	Да	Тональный сигнал	Тональный сигнал	Тональный сигнал	Да
Сообщение на станцию	Да	Да	Да	Да	Да	Да
PGM выход	1	1	1	1	1	1
Встроенная сирена	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Журнал событий	250	250	250	250	250	1000
Аккумулятор	9,6В; 2,2 АЧ	9,6В; 1,8 АЧ	7,2В; 1,3 АЧ	4,8В; 1,3 АЧ	4,8В; 1,3 АЧ	7,2В; 1,3 АЧ
Речевые подсказки	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
2-х сторонняя аудио связь	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
GSM/SMS	Снят с пр-ва	Внутренний модем	Внутренний модем	Внутренний модем	Внутренний модем	Внутренний модем
GPRS	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
IP модуль	Снят с пр-ва	PowerLink2	PowerLink2	PowerLink2	PowerLink3 (скоро)	PowerLink3 (скоро)
ПК брелки управления	8 (1ст)	8 (1 или 2ст PowerCode)	8 (1 или 2ст PowerCode)	8 (1 или 2ст PowerCode)	8 (2ст PowerG)	32 (2ст PowerG)
ПК клавиатуры управления	8 (MCM-140)	8 (MCM-140)	8 (MCM-140)	8 (MCM-140)	Нет	Нет

Таблица сравнения панелей



	PowerMax+	PowerMaxPro	PowerMaxComplete	PowerMaxExpress	PowerMaster-10	PowerMaster-30
ПК клавиатуры управления (2ст)	2 (МКР-150)	2 (МКР-150)	2 (МКР-150)	2 (МКР-150)	8 (КР-140/160 PG2)	32 (КР-140/160 PG2)
ПК сирены	2 уличные	2 (уличные или внутр)	2 (уличные или внутр)	2 (уличные или внутр)	4 (уличные или внутр)	8 (уличные или внутр)
Активация ПИК извещателя	Если 120 сек нет движ.	Если 120 сек нет движ.	Если 120 сек нет движ.	Если 120 сек нет движ.	На охране/ программируется	На охране/ программируется
Поддержка внеш.пров. сирены	Да	Да	Да	Нет	Нет	На плате расширения
Срок службы батареек (детект)	До 3 лет	До 3 лет	До 3 лет	До 3 лет	До 8 лет	До 8 лет
Поддержка детектора с камерой	Нет	Нет	Нет	Нет	До 10	До 10
Источник питания	Внеш/9В AC	Адаптер/внутрен	Адаптер/внутрен	Адаптер/внутрен	Адаптер/внутрен	Адаптер/внутрен
Коды пользователя	8	8	8	8	8	48
Бесконтактные жетоны	Нет	Нет	Нет	Нет	8 (с клавиатурами)	32 (с клавиатурами)
Беспроводные зоны	28	28	28	28	30	64
Проводные зоны	2	2	1	1	1	1 (+1 на плате расширения)
DD243	Да	Да	Да	Да	Да	Да
BS8243	Нет	Май 2012	Май 2012	Май 2012	Май 2012	Май 2012
EN-50131	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Радио протокол	PowerCode	PowerCode	PowerCode	PowerCode	PowerG 2-ст	PowerG 2-ст
Дальность ПК (прямая видим)	180м	180м	180м	180м	2000м	2000м
Частота	433/868МГц	433/868МГц	433/868МГц	433/868МГц	868МГц (4 канала)	868МГц (4 канала)
Шифрование	CodeSecure (устр. Управ)	CodeSecure (устр. Управ)	CodeSecure (устр. Управ)	CodeSecure (устр. Управ)	AES 128 бит все устройства	AES 128 бит все устройства